

KDT-TPC

SMARTYBOX

interface téléphonique avec renvoi d'appel sur smartphone











PROGRAMMATION EN FONCTION DU MONITEUR

MONITEUR KDT27 :



1° touchez "réglages utilisateur" sur la page de menu principal puis touchez "page inférieure", sélectionnez "Configuration TPC"

2° touchez l'emplacement : 1>_

3° à l'aide du clavier, composez votre numéro de téléphone , corrigez avec* OU validez avec #

4° touchez l'emplacement : 4> _

touchez "Simultané" pour transférer l'appel au bout de 3s ou touchez "Si pas de réponse" pour renvoyer l'appel au bout de 20s ou encore "Ne pas" pour annulez le transfert

5° VALIDEZ EN BAS A DROITE en cliquant sur Sortir & Sauv



-Telephone Number-	1 2 3
1> _	
2> _	
3> _	
	* 0 #
Don't divert calls	
Divert if not answered	
Divert simultaneously	

1° touchez "réglages utilisateur" sur la page de menu principal puis touchez "TPC"

2° touchez l'emplacement : 1>_

3° à l'aide du clavier, composez votre numéro de téléphone , corrigez avec* OU validez avec #

4° touchez "transfert direct" pour transférer l'appel directement ou touchez "transfert si pas de réponse" ou encore annulez le transfert avec le dernier onglet"pas de transfert"

5° VALIDEZ EN BAS A DROITE

MONITEUR KDT27SD :

MONITEUR KDT21 :



-Telephone Number- 1> _ 2> _ 3> _ Don't divert calls Divert if not answered Divert simultaneously	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Exit&Unsave Exit&Save
---	---

1° touchez "réglages utilisateur" sur la page de menu principal puis touchez "TPC"

2° touchez l'emplacement : 1> _

3° à l'aide du clavier, composez votre numéro de téléphone , corrigez avec* OU validez avec #

4° touchez "transfert direct" pour transférer l'appel directement ou touchez "transfert si pas de réponse" ou encore annulez le transfert avec le dernier onglet"pas de transfert"

5° VALIDEZ EN BAS A DROITE